TKP-48100 - motore lineare della serie 140

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Costante di forza controelettromotrice	8.3 V·s/m
Peso dell'unità bobina	0.6 kg
Corrente continua	2.4 Arms
Forza continua (25°C)	80 N
Costante di tempo elettrica	2.8 ms
Costante di forza	34.7 N/Arms
Passo del magnete	24 mm
Perdita massima di potenza continua	40.7 W
Costante del motore	12.5 N/√W
Corrente di picco	10 Arms
Forza di picco (25°C)	240 N
Induttanza di fase	34 mH
Resistenza di fase	12 ohm

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**