TKP-38100 - motor lineal de la serie 120

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Constante de fuerza contraelectromotriz	22.3 V·s/m
Peso de la unidad de bobina	0.8 kg
Corriente continua	2.4 Arms
Fuerza continua (25°C)	80 N
Constante de tiempo eléctrico	2.4 ms
Constante de fuerza	33.4 N/Arms
Paso del imán	24 mm
Pérdida máxima de potencia continua	13.6 W
Constante del motor	21.7 N/√W
Corriente máxima	10 Arms
Fuerza máxima (25°C)	240 N
Inductancia de fase	9.5 mH
Resistencia de fase	4 ohm

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**