# TKP-38100 - moteur linéaire de série 120

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



| PARAMÈTRE | VALEUR |
|---|---|
| Constante de force contre-électromotrice | 22.3 V·s/m |
| Poids de l’unité de bobine | 0.8 kg |
| Courant continu | 2.4 Arms |
| Force continue (25°C) | 80 N |
| Constante de temps électrique | 2.4 ms |
| Constante de force | 33.4 N/Arms |
| Pas de l’aimant | 24 mm |
| Perte de puissance continue maximale | 13.6 W |
| Constante moteur | 21.7 N/√W |
| Courant de pointe | 10 Arms |
| Force de pointe (25°C) | 240 N |
| Inductance du bobinage | 9.5 mH |
| Résistance de phase | 4 ohm |

CONTACTER HTROBOT

**emmy@htrobot.com** **www.htrobot.com**