TKP-68182 - motore lineare della serie 170

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Costante di forza controelettromotrice	29.5 V·s/m
Peso dell'unità bobina	1.1 kg
Corrente continua	2.4 Arms
Forza continua (25°C)	245 N
Costante di tempo elettrica	2.5 ms
Costante di forza	106.6 N/Arms
Passo del magnete	24 mm
Perdita massima di potenza continua	29.9 W
Costante del motore	44.8 N/√W
Corrente di picco	10 Arms
Forza di picco (25°C)	735 N
Induttanza di fase	22 mH
Resistenza di fase	8.8 ohm

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**