TKP-68100 - moteur linéaire de série 170

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Constante de force contre-électromotrice	12.7 V·s/m
Poids de l’unité de bobine	0.9 kg
Courant continu	2.4 Arms
Force continue (25°C)	120 N
Constante de temps électrique	3.2 ms
Constante de force	50 N/Arms
Pas de l’aimant	24 mm
Perte de puissance continue maximale	40.7 W
Constante moteur	18.8 N/√W
Courant de pointe	10 Arms
Force de pointe (25°C)	360 N
Inductance du bobinage	38 mH
Résistance de phase	12 ohm

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**