ECA-FD02D - Serie di trasmettitori di forza

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Modello opzionale	- Configurazione standard - A1 - C1 - C2 - TS - K
Note e descrizione	- Quantità di commutazione 2 uscite - Aumentare l'uscita del segnale analogico - Aumentare l'uscita RS485 - Aumentare l'uscita RS232 (scegliere 1 su 2 da Rs485) - Funzione TES senza taratura aggiunta (i sensori devono avere questa funzione) - Montaggio su guida DIN
Tensione di lavoro	12-30V/DC
Sensibilità di ingresso	0.4-6mv/v
Tensione di eccitazione	5VDC, 100mA (massimo di 6 sensori, 35 Ω)
Frequenza massima di campionamento	Up to 1280Hz
Deriva dello zero	<0.02uV/°C
Deriva del guadagno	±5PPM/°C
Adimensionale	0.05%F.S
Funzione di comunicazione	Scegliere tra RS232 e Rs485; protocollo Modbus RTU e protocollo libero
Precisione di visualizzazione	1/10000
Uscita del segnale analogico	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Risoluzione di 1/3000 (opzionale)
Prestazioni A/D	24 bit, metodo Delta Sigma
Frequenza di campionamento e uscita	10. 40, 640, 1280 times/sec
Uscita analogica	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; Risoluzione di 1/3000
Temperatura di stoccaggio	-25°C~+65°C
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Temperatura relativa	Umidità: 35-85% RH; Conservazione: 35-85% RH
Tensione di tenuta	A 2000V AC50/60Hz per 1 minuto
Funzioni aggiuntive	È possibile aggiungere la funzione TEDS
Caratteristica	Inseguimento del punto zero, inseguimento di creep e grandezze analogiche regolabili

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**