
TKP-48182 - moteur linéaire de série 140

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Constante de force contre-électromotrice	26 V·s/m
Poids de l’unité de bobine	1.1 kg
Courant continu	2.4 Arms
Force continue (25°C)	160 N
Constante de temps électrique	2.5 ms
Constante de force	66.7 N/Arms
Pas de l’aimant	24 mm
Perte de puissance continue maximale	25.5 W
Constante moteur	31.7 N/√W
Courant de pointe	10 Arms
Force de pointe (25°C)	480 N
Inductance du bobinage	19 mH
Résistance de phase	7.5 ohm

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com