TKP-68182 - moteur linéaire de série 170

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Constante de force contre-électromotrice	29.5 V·s/m
Poids de l’unité de bobine	1.1 kg
Courant continu	2.4 Arms
Force continue (25°C)	245 N
Constante de temps électrique	2.5 ms
Constante de force	106.6 N/Arms
Pas de l’aimant	24 mm
Perte de puissance continue maximale	29.9 W
Constante moteur	44.8 N/√W
Courant de pointe	10 Arms
Force de pointe (25°C)	735 N
Inductance du bobinage	22 mH
Résistance de phase	8.8 ohm

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**