TKP-34100 - motor lineal de la serie 90

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Constante de fuerza contraelectromotriz	38 V·s/m
Peso de la unidad de bobina	1.4 kg
Corriente continua	3.0 Arms
Fuerza continua (25°C)	40 N
Constante de tiempo eléctrico	2.7 ms
Constante de fuerza	14 N/Arms
Paso del imán	32 mm
Pérdida máxima de potencia continua	12.7 W
Constante del motor	12.7 N/√W
Corriente máxima	10 Arms
Fuerza máxima (25°C)	125 N
Inductancia de fase	8.2 mH
Resistencia de fase	3 ohm

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**